



### GERADOR BENTAYGA 8000W (10kVA)

<b>Frequência</b>	50 Hz
<b>Tensão</b>	400/230 V
<b>Corrente máxima</b>	10A
<b>Fator de potência</b>	0.8 -1
<b>Nº de fases</b>	2
<b>Potência PRP</b>	10.5 kVA
<b>Motor</b>	SGB460PRO
<b>Tipo de arranque</b>	Elétrico
<b>Combustível</b>	Gasolina
<b>Capacidade do tanque combustível</b>	6L
<b>Consumo de combustível 75%</b>	3.4 L/H
<b>Nível de ruído</b>	97 Lwa
<b>A- Comprimento</b>	1158 mm
<b>B- Largura</b>	623 mm
<b>C- Altura</b>	640 mm
<b>Peso a seco</b>	96 Kg

